

วิธีการตัดท่อร้อยสายไฟฟ้าสีขาว



- 1 ตัดท่อให้ได้ฉาก และระยะตามต้องการโดยใช้เลื่อยตัดโลหะหรือกรรไกรตัดท่อ



- 2 ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่จะทำการตัดลงบนตัวท่อ



- 3 นำสปริงตัดท่อซึ่งผูกเชือกที่ปลายด้านหนึ่ง สอดเข้าไปในท่อ โดยให้ตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้อยู่กึ่งกลางของสปริงตัดท่อ



- 4 ตัดท่อโดยใช้เข่า ตัดค้างไว้ประมาณ 10 วินาที เพื่อให้ท่อคงรูปและตัดให้ได้ฉากมากกว่าที่ต้องการเล็กน้อย เพื่อป้องกันท่อคืนตัวกลับ



- 5 หลังจากดึงสปริงตัดท่อที่สอดอยู่ออกแล้ว สามารถต่ออุปกรณ์ชนิดอื่นได้ตามต้องการ



- 6 นำท่อที่ตัดเรียบร้อยแล้วไปใช้งานตามต้องการ